LEDSPOWER

7. ГАРАНТИЯ

Гарантия на светодиодный прожектор - 60 месяцев с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
Условия гарантии:
- Наличие правильно заполненного гарантийного талона. Без штампа продавца претензии не принимаются.
- Наличие кассового, товарного чека или другого документа подтверждающего дату и место приобретения светодиодного прожектора.
- Отсутствие видимых механических повреждений.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и прочее.
- Гарантийное обслуживание предполагает предварительное тестирование изделия.

Если гарантийный талон заполнен не корректно или не полностью, то гарантийный срок считается с даты производства изделия.

Все выше изложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель продукта:_____

Место продажи:_____

Дата покупки (день/месяц/год) __ / __ / __

Продавец_____ _____

М.П.

Покупатель_____

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК И ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ В РОССИИ: ООО "ЛЕДС ПАУЭР", 143441, Россия, МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69км МКАД, стр. 1, этаж/помещение 6/203. Тел. +7(495)150-40-54.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фошан Кайченг Лайтинг, КО., Лтд.
Адрес: №235, Лианджиэнг Фест Роуд, Чанченг Дистрикт, Фошан, Гуандонг, Китай.

LEDSPOWER

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР КОБРА (серия RX)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.leds-power.ru


LEDSPOWER

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светодиодный прожектор Кобра (серия RX) торговой марки **LEDSPOWER** предназначен для освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных переходов, улиц, парков, автостоянок, дворов.
1.2 Климатическое исполнение прожекторов У1 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Источник света	светодиоды SMD2835 BRIDGELUX chip
Угол освещения	90°/130°
Индекс цветопередачи	Ra≥80
Коэффициент мощности	>0,9
Входное напряжение / частота	185-265В / 50-60Гц
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура эксплуатации	-40...+50 °С
Срок службы	35 000 часов
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пыле-влагозащиты	IP65
Цвет корпуса	серый
Гарантия	5 лет
SPD защита от скачков напряжения	10кВ




Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Размеры ДхШхТ, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Рекомендуемая высота установки, м	Масса, гр
STR-LP_SMD100_W_RX	Светодиодный прожектор Кобра 100Вт 6500К (серия RX)	11000	572,3*210,7*97	Ø 62	7-8	1800
STR-LP_SMD150_W_RX	Светодиодный прожектор Кобра 150Вт 6500К (серия RX)	16500	645,2*246*97	Ø 62	8-10	2500
STR-LP_SMD200_W_RX	Светодиодный прожектор Кобра 200Вт 6500К (серия RX)	22000	707,2*282,9*97	Ø 62	11-12	3000

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА


100Вт



150Вт



200Вт






Рис. 1




Рис. 2

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:
- Светодиодный прожектор - 1 шт.
- Технический паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Болты - 4 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны осуществляться только квалифицированным специалистом.
4.2 Прожектор должен быть установлен на крепление и поверхность из несгораемого материала.
4.3 Напряжение сети должно соответствовать указанному напряжению в данном паспорте.
4.4 Для исключения поражения электрическим током необходимо заземлить прожектор.
4.5 Запрещается технические обслуживание включенного прожектора.
4.6 Запрещается подключение прожектора к поврежденной проводке.
4.7 Запрещается использование прожектора с диммерами.

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Убедитесь в целостности прожектора и в правильности комплектации.
5.2 Установите прожектор на несгораемую поверхность. Закрепите с помощью болтов (рис. 1).
5.3 Угол наклона прожектора регулируется на 180°. Отрегулируйте угол наклона (если необходимо). Используйте шестигранную отвертку для ослабления фиксирующего болта. Установите необходимое положение и затяните фиксирующий болт (рис. 2).
5.4 Подключите питание после полной установки прожектора.
5.5 Во время эксплуатации необходимо проводить профилактический осмотр и чистку корпуса не менее двух раз в год.
5.6 Чистка производится при отключенном питании мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6.ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150
6.2 Не требует специальной утилизации. Утилизацию производить обычным способом.